

5 BLADELİ PEDIATRİK LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laringoskopun ışığı fiberoptik lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapmalıdır.
2. Bladeler tek parça olmalı, böylelikle blade bütünlüğü sağlanmalıdır.
3. Bladeler çengel tipi olarak takılmalı ve saptaki özel yuvaya oturan üç bilyalı sistem olmalıdır.
4. Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir.
5. Bladeler 304 seri paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
6. Bladeler üzerinde krom kaplama olmamalı, ışık yansımalarını engellemek için mat çelik yüzeye sahip olmalıdır.
7. Bladeler 4000 kez 134° C otoklavlanabilmeli ve sonrasında en az 1000 lüks ışık şiddeti verebilmelidir.
8. Blade üzerindeki fiber optik ışık yolu alt ve üst kısmı yuvarlak yapıda olup en fazla 4.5 mm çapında olmalı ve 6.500 fiber liften oluşmalıdır.
9. Fiber optik ışık demeti en az 6.500 mikro fiberden oluşmalı, bu sayede uzun süreli kaliteli ışık verebilmelidir.
10. Blade üzerindeki fiber optik ışık yolu baştan sonra kadar blade içerisinde olmalı, vida ile tutturulmuş olmamalıdır.
11. Bladelerin üzerinde marka ismi, blade modeli ve numarası, blade imalat materyali, CE işareti, otoklavlanabilir derecesi, paslanmaz çelik kalite numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
12. Handle üzerinde 3,5 V Xenon LED en az 10.000 lux. ışık şiddetine sahip ampul olmalıdır.
13. Handle krom kaplanmış brossdan yapılmış olmalı ve handle kaymaması için tüm tutma yüzeyi küçük baklava dilimli olmalıdır.
14. Handle üzerinde marka ismi, CE işareti, laringoskop çalışma voltajı ve ampul tipi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
15. Handle şarj edilebilir Lithium batarya ile çalışmalıdır. Alkalın pil ile çalışan cihazlar kabul edilmeyecektir.
16. Set ile birlikte aynı marka aşağıdaki özelliklere ait masaüstü handle şarj cihazı verilmelidir.
 - Şarj cihazı üzerinde marka silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - İki handle aynı şarj edilebilir olmalıdır.
 - Şarj cihazı AC 100 V-240 V, 0,9A, 50/60 Hz. DC 12 V – 1,5 A – 18 W güç üreten adaptör ile çalışmalıdır.
 - Şarj cihazı üzerinde Power LED göstergesi bulunmalı ve güç bağlantı var ise yeşil renkte yanmalıdır.
 - Şarj cihazı batarya dolumu yaptığını gösteren LED sarı renkte yanmalı, dolum işlemi bittiğinde ise yeşil renkte yanmalıdır.
17. Cihaz ile birlikte Yetişkin için Laringoskop Seti:
 - 00 numaralı Miller Tip Blade (70 mm x 47 mm) ±1 mm
 - 0 numaralı Miller Tip Blade (80 mm x 57 mm) ±1 mm
 - 1 numaralı Miller Tip Blade (104 mm x 82 mm) ±1 mm
 - 2 numaralı Miller Tip Blade (155 mm x 132 mm) ±1 mm
 - 3 numaralı Miller Tip Blade (195 mm x 172 mm) ±1 mm
18. Her set için ile birlikte verilmesi gerekenler;
 - Medium Handle
 - Koruma / Taşıma Çantası
 - Masaüstü Handle Şart Cihazı
 - Lithium Batarya: 1 Adet
19. Teknik şartnamede belirtilen tüm bilgiler orijinal katalogda gösterilmelidir.
20. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
21. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
22. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.